



БЛОК ПИТАНИЯ И КОММУТАЦИИ СВЕТОВЫХ ПОВЕСТОК

MS2-8 message splitter

Сплиттер предназначен для передачи сигнала управления и гальванической развязки от пультов MESSAGE control-12 (MC-12) к блоку световой повестки LM1 и питания последней напряжением постоянного тока. Монтаж в 19" рэк.

Работает в составе комплекта ППР (пульт помошника режиссёра).



На задней панели блока расположены:

- входной сетевой разъем с держателем предохранителя
- 2 разъема INPUT 1 и INPUT 2 типа XLR-5pin вилка для подключения двух пультов MESSAGE control-12
- 8 разъемов OUT1-OUT8 типа EtherCon (RJ-45) для подключения световых повесток LIGHT message-1

Технические характеристики:

напряжение питания, В	230±5%, 50Гц
кол-во подключаемых пультов MC-12, шт	2
кол-во выходных линий OUT1-OUT8, шт	8
номинальное напряжение постоянного тока на выходах блока, В	24±5%
мощность встроенного блока питания, Вт	100
физический протокол передачи данных	RS-485
степень защиты блока по ГОСТ 14254-80	IP31
диапазон рабочих температур, °C	10-40
габаритные размеры (ДxШxВ), мм	482x147x44 (1U)
масса не более, кг	2,2